

Лист тех. данных

3SB2226-0AH01



Рисунок аналогичен

Нажимная кнопка с сигнализацией, 16 мм, кругл., пластмасса, прозрач., кнопка, плоск., 1 НО, элемент подсветки W2 x 4,6 d, с лампой накаливания 24 В

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Кнопка с подсветкой
Комплектное устройство круглое
3SB2

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма
принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный источник света
цвет исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
вид разблокирования
число коммутационных положений

Кнопочный выключатель с подсветкой
с нажатием
Да
светлый
пластмасса
плоская кнопка
без
2

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца

Да
стандартный
пластмасса
черный

Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

Коммутационный элемент/ ламповый патрон

исполнение цоколя
число ламповых цоколей
число коммутационных элементов

W2 x 4,6d с лампой
1
1

Общие технические данные

функция изделия
• принудительное открытие
• функция аварийного останова
компонент изделия источник света
тип напряжения рабочего напряжения
степень защиты IP
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6
частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)

Нет
Нет
Да
AC/DC
IP65
20 ... 200 Hz: 5g
1 000 1/h
3 000 000
S
07/01/2006

рабочее напряжение	расчетное значение	5 ... 60 V
Напряжение питания		
тип напряжения	напряжения питания	
• источника света		AC/DC
напряжение питания источника света при переменном токе		
• при 50 Гц	расчетное значение	24 V
• при 60 Гц	расчетное значение	24 V
напряжение питания 1 источника света при постоянном токе	расчетное значение	24 V
относительный отрицательный допуск напряжения питания		-15 %
относительный положительный допуск напряжения питания		10 %
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов		1
число переключающих контактов для вспомогательных контактов		0
потребляемый ток при расчетном значении напряжения питания макс.		40 mA
рабочий ток при AC-12		
• при 24 В	расчетное значение	10 A
• при 60 В	расчетное значение	10 A
• при 110 В	расчетное значение	10 A
• при 230 В	расчетное значение	10 A
рабочий ток при AC-15		
• при 24 В	расчетное значение	4 A
• при 110 В	расчетное значение	4 A
• при 230 В	расчетное значение	4 A
рабочий ток при DC-12		
• при 24 В	расчетное значение	6 A
• при 60 В	расчетное значение	5 A
• при 110 В	расчетное значение	2,5 A
• при 230 В	расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13		
• при 24 В	расчетное значение	3 A
• при 60 В	расчетное значение	1,2 A
• при 110 В	расчетное значение	0,7 A
• при 230 В	расчетное значение	0,3 A
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания		плоское штекерное соединение
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе		0,4 N·m
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации		-25 ... +60 °C
• при хранении		-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721		3K6
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений		крепление лицевой панели
форма монтажного отверстия		круглый
монтажный диаметр		16 mm
монтажная высота		8 mm
монтажная ширина		19 mm
монтажная глубина		50 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity



Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2226-0AH01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2226-0AH01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2226-0AH01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2226-0AH01&lang=en

последнее изменение:

26.01.2022