

## Лист тех. данных

## 4AM3442-8DV00-0EA0



Рисунок аналогичен

Трансформатор SITAS; фазы: 1; PN/PN(S6)(кВА): 0,1/0,31;  
UPRI(B): 550–525–500–480–460–  
440–415–400–380–230–208; USEC(B): 42; ISEC(A): 2,38;  
F(Гц): 50–60; группа перекл./экран. эфф.: II0/0; TA/кл.  
изол.: 40/B; IP00; подключение: винтовое/с плоским  
вставным штекером; монтаж: винты/ DIN-рейка; EN  
61558-2-2, -2-6 >Признано UL/CSA< >Регулировочный  
трансформатор< >Изолирующий трансформатор<

### Общие технические данные

|                                              |    |                     |
|----------------------------------------------|----|---------------------|
| наименование изделия                         |    | трансформатор SITAS |
| торговая марка изделия                       |    | SIDAC               |
| рабочая полная мощность расчетное значение   | VA | 100                 |
| КПД                                          |    | 0,86                |
| тип соединения трансформатора                |    | II0                 |
| сертификат соответствия                      |    | CE                  |
| функция изделия                              |    |                     |
| • контроль температуры                       |    | Нет                 |
| • контроль изоляции                          |    | Нет                 |
| • защита от коротких замыканий и перегрузки  |    | Нет                 |
| число экранирующих обмоток                   |    | 0                   |
| кратковременная полная мощность              | VA | 310                 |
| относительное напряжение короткого замыкания | %  | 7,7                 |

### Входы

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| число фаз входов              |    | 1   |
| входное напряжение            |    |     |
| • _1 расчетное значение       | V  | 550 |
| • _2 расчетное значение       | V  | 525 |
| • _3 расчетное значение       | V  | 500 |
| • _4 расчетное значение       | V  | 480 |
| • _5 расчетное значение       | V  | 460 |
| • _6 расчетное значение       | V  | 440 |
| • _7 расчетное значение       | V  | 415 |
| • _8 расчетное значение       | V  | 400 |
| • _9 расчетное значение       | V  | 380 |
| • _10 расчетное значение      | V  | 230 |
| • _11 расчетное значение      | V  | 208 |
| электрическая входная частота |    |     |
| • мин.                        | Hz | 50  |
| • макс.                       | Hz | 60  |

### Выходы

|                                |    |    |
|--------------------------------|----|----|
| число фаз выходов              |    | 1  |
| выходное напряжение            |    |    |
| • _1 расчетное значение        | V  | 42 |
| электрическая выходная частота |    |    |
| • макс.                        | Hz | 60 |
| • мин.                         | Hz | 50 |

### Условия окружающей среды

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| тепловой класс согласно МЭК 60085 |  | B |
|-----------------------------------|--|---|

|                                           |    |      |
|-------------------------------------------|----|------|
| окружающая температура расчетное значение | °C | 40   |
| степень защиты IP                         |    | IP00 |

#### Данные по механике

|                                  |   |                                    |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| исполнение разъема питания       |   |                                    |
| • на выходе для главной цепи     |   | винтовой / плоский штекерный зажим |
| • на входе для главной цепи      |   | винтовой / плоский штекерный зажим |
| вид креплений                    |   | болты / монтажная шина             |
| конструкция железного сердечника |   | EI 84/42                           |
| ширина                           | m | 0,086                              |
| высота                           | m | 0,098                              |
| глубина                          | m | 0,102                              |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

|                          |                           |                   |       |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AM3442-8DV00-0EA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM3442-8DV00-0EA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM3442-8DV00-0EA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AM3442-8DV00-0EA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM3442-8DV00-0EA0&lang=en)

последнее изменение:

12.02.2021