

Лист тех. данных

4EM6100-2CB00



Рисунок аналогичен

Коммут. дроссель для преобразователя тока; фазы: 1;
UN1 (В): 400; Ithмакс. 1 (А)/ F1(Гц): 28/50; I LN (А): 25,2;
UK (%): 4; LN(MH): 1,73; TA/кл. изол.: 40/В; IP00;
подключение: с резьбовым соединением; EN 61558-2-20
>Дроссель<

Общие технические данные

наименование изделия		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
число фаз		1
тип напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	400
рабочая частота расчетное значение	Hz	50
•		
— рабочий ток при переменном токе расчетное значение	A	25,2
— ток при переменном токе макс.	A	28
• ток при постоянном токе расчетное значение	A	34,3
индуктивность расчетное значение	H	0,0017
относительное индуктивное падение напряжения при расчетных значениях тока, напряжения и частоты	%	4
мощность потерь \[Вт], обмотка	W	12,6
мощность потерь \[Вт], железный сердечник	W	31,8

Данные по механике

исполнение разъема питания для главной цепи		винтовой зажим
ширина	m	0,106
высота	m	0,118
глубина	m	0,129

Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085		B
окружающая температура расчетное значение	°C	40
степень защиты IP		IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

other		
-------	--	--

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4EM6100-2CB00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM6100-2CB00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EM6100-2CB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM6100-2CB00&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021 