

Лист тех. данных

6GK6000-8FE50-0AA0

наименование типа изделия



Рисунок аналогичен

RUGGEDCOM SFP1121-1FX2A

RUGGEDCOM Accessory, SFP with active transceiver, 1 X 100MBIT/S, 100BASE-FX, LC-In interface, Optical: Multi Mode F iber Optic up to max. 2km, 1310nm, -40...+85 Degrees Celcius.

пригодность к применению

Совместимость с изделиями RUGGEDCOM, с разъемом SFP

интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.
исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств
дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон

1
1
LC
2 km

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке
- примечание

-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

конструкция, размеры и масса

конструкция
ширина
высота
глубина
масса нетто
характеристика изделия / конформное покрытие
вид креплений

Модуль SFP
14 mm
9 mm
57 mm
0,01 kg
Нет
Защелкивается

нормы, спецификации, допуски

стандарт

- для безопасности / от CSA и UL
- для излучения помех
- для помехоустойчивости

UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7
EN 61000-6-4 (Class A)
EN 61000-6-2

класс лазерной защиты

Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J

сертификат соответствия

EN 61000-6-2, EN 61000-6-10

- маркировка CE
- допуск C-Tick
- допуск KC
- допуск E1
- МЭК 61850-3

Да
Нет
Нет
Нет
Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САх
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>
<http://siemens.com/ruggedcom>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://www.siemens.com/snst>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

08.02.2022 