

Лист тех. данных

6GK6015-0AL18-0AA1

RUGGEDCOM RX1500PN PS 12 Power Supply 12VDC (9-15VDC), screw terminal block Conformal Coating

пригодность к применению	RX15xx
электрические характеристики / вход	
напряжение питания / ном. значение	12 V
напряжение питания / расчетное значение	9 ... 15 V
тип напряжения / напряжения питания	пост. ток
интерфейсы	
число электрических соединений	
• для источника питания	1
• для сигнального контакта	1
исполнение разъема питания	
• для источника питания	3-контактный клеммный блок, фиксированная установка, вставной контакт
• для сигнального контакта	3-контактный клеммный блок, фиксированная установка, вставной контакт
сигнальные входы/выходы	
компонент изделия / сигнальный контакт	Да
исполнение реле	Реле с переключающим контактом
число релейных выходов / как переключающий контакт	1
рабочее напряжение / сигнальных контактов	
• при переменном токе / макс.	250 V
• при постоянном токе / макс.	30 V
рабочий ток / сигнальных контактов	
• при переменном токе / при 250 В / макс.	6,25 A
• при постоянном токе / при 30 В / макс.	5 A
конструкция, размеры и масса	
конструкция	Съемный модуль
масса нетто	0,55 kg
вид креплений	
• винтовое крепление	Да
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
• примечание	В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP30
нормы, спецификации, допуски	
стандарт	
• для ЭМС	FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)
• для безопасности / от CSA и UL	UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7
• для излучения помех	EN 61000-6-4 (Class A)
• для помехоустойчивости	EN 61000-6-2
сертификат соответствия	EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
• относительно NEMA	TS 2
• маркировка CE	Да
• МЭК 61850-3	Да
• ИИЭР 1613	Да
нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия	
стандарт / для взрывоопасной зоны	

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>
<http://siemens.com/ruggedcom>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://www.siemens.com/snst>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

12.01.2021 