

Лист тех. данных

6GK6015-0AL20-0CD1

**** Replacement part **** RUGGEDCOM RX1500PN LM 4FX10 Line module 4x 100FX singlemode, 1310nm, LC, 90km Conformal Coating



пригодность к применению

RX1500, RX1501, RX1510, RX1511, RX1512

интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.
число портов LC 100 Мбит/с

4
4
4

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке
- примечание

-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C

В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

степень защиты IP

IP40

конструкция, размеры и масса

конструкция
ширина
высота
глубина
масса нетто
характеристика изделия / конформное покрытие
вид креплений
• установка в слот сетевого интерфейсного модуля

Модуль для подключения каналов передачи данных
20 mm
115 mm
180 mm
0,35 kg
Да
С винтовым соединением
Да

нормы, спецификации, допуски

стандарт

- для ЭМС
- для безопасности / от CSA и UL
- для взрывоопасной зоны / от CSA и UL
- для излучения помех
- для помехоустойчивости

FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)
UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7
Hazardous Locations: Class 1 Division 2
EN 61000-6-4 (Class A)
EN 61000-6-2

сертификат соответствия

- маркировка CE
- допуск C-Tick
- допуск KC
- допуск E1
- применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155
- применение на железнодорожном транспорте

EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да

согласно EN 50124-1

- МЭК 61850-3

Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>
<http://siemens.com/ruggedcom>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://www.siemens.com/snst>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

21.12.2022 