

Лист тех. данных

3KC9603-2



принадлежность для 3KC3, 3KC6 доп. контакт содержит 3 перекидных контакта: по 1 перекидному контакту для положений I, O, II на 40-160 A с соединенными общими контактами комплект из 1 шт. вкл. комплект винтов

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности для сетевого переключателя
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	3
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
пригодность	
пригодность к использованию	3KC3, 3KC6
Подробнее	
описание изделия	Выключатель вспомогательных цепей с 3 переключающими контактами: Один для положения I, O и II, с подсоединенным подключением COM, AC13 2 A 250 В перем. тока
связи	
исполнение разъема питания	0,5 – 2,5 мм ² однопроводной/0,5 – 1,5 мм ² многопроводной
• для цепи вспомогательного и оперативного тока	Столбчатая клемма
Механическая конструкция	
высота	48,4 mm
ширина	104 mm
глубина	17,8 mm
вид креплений	винтовое крепление
масса нетто	600 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Declaration of
Conformity

other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KC9603-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KC9603-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9603-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



