

Лист тех. данных

3NC1091

SITOR, предохранительный выключатель-разъединитель 10x38, до 32 А, 690 В AC



версия	
торговая марка изделия	SITOR
наименование изделия	Предохранительный выключатель нагрузки-разъединитель SITOR
Общие технические данные	
число полюсов	1
типоразмер плавких вставок предохранителей	10x38
категория применения	Согласно МЭК 60947-3; AC 22B/32 A/400 В; AC22B/10 A/690 В
размер плавкой вставки предохранителя	перем. тока 10 x 38 мм
рабочее напряжение	
- при переменном токе расчетное значение макс. - при постоянном токе расчетное значение макс.	690 V 800 V
класс защиты	
степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	32 A
пригодность	
пригодность к использованию	
- главный выключатель - выключатель-разъединитель - аварийный выключатель - защитный выключатель	Нет Да Нет Да
функция продукта	
функция изделия контроль предохранителей	Нет
связи	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
- мин. - макс.	1,5 mm ² 25 mm ²
исполнение разъема питания для главной цепи	винтовой зажим
Механическая конструкция	
высота	58 mm
глубина	85 mm
вид креплений	
- монтаж на горизонтальную поверхность - шинный монтаж	Нет Нет
масса нетто	51 g
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1091>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1091>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1091

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





