

Лист тех. данных

3RK1902-3BA00

Штекерный соединитель 7/8" на 24 В с подключением и без подключения с винтовым зажимом, 1,5 мм² Угловой штыревой контакт Кабель диаметром 6–8,7 мм Рабочий ток макс. 9 А IP67 во вставленном и привинченном состоянии



Общие технические данные

допустимый ток длительной нагрузки на каждый контактный штырек макс.	A	9
рабочее напряжение макс.	V	250
объемное сопротивление макс.	Ω·m	3

Данные по механике

способ подключения		Винтовые клеммы
тип штекера		штифт
вид кабельного отвода		под углом
число полюсов		5
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля макс.	mm ²	1,5
диаметр проходного отверстия	mm	6 ... 8,7
материал		
• контакта		Латунь
• покрытия контакта		золото
• вставки штекерного соединителя		Полиамид, полиуретан
• корпуса		Литье из цинкового сплава никелированное, полибутилентерефталат
глубина	mm	20
высота	mm	54
ширина	mm	43
исполнение разгрузки от натяжения		Нажимной винт, клеммная корзина
механический срок службы (циклов втыкания)		100
исполнение фиксатора штекера		7/8 резьба

Условия окружающей среды

окружающая температура	°C	-25 ... +85
• при хранении	°C	-25 ... +85
• при эксплуатации		IP67
степень защиты IP		
химическая стойкость		
• против минеральных масел		условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против воды		условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против жира		условно, следует проверять в зависимости от приложения

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия		
• допуск CSA		Нет
• соответствие RoHS		Да
• допуск UL		Нет

- CCC
- допуск МЭК
- допуск cUL
- допуск C-Tick

Нет
Нет
Нет
Нет

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1902-3BA00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-3BA00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-3BA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-3BA00&lang=en

последнее изменение:

23.12.2020 