

Лист тех. данных

3RM1930-1AA



Принадлежности для SIRIUS 3RM1 Модуль безопасности без предохранителей Использование предохранителей см. Справочник по оборудованию 3RM1 для крепежного адаптера 22,5 мм 8US1216..., 8US1616..., 8US1716..

Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		Модуль безопасности
исполнение изделия		без предохранителя
пригодность к использованию		Пускатель двигателя 3RM1
функция изделия защита от коротких замыканий		Да
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	m	2 000
окружающая температура		
• при эксплуатации	°C	-25 ... +60
• при транспортировке	°C	-40 ... +70
• при хранении	°C	-40 ... +70
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	%	10 ... 95
ударопрочность		15г / 11 мсек
вибропрочность		2g
выдерживаемое импульсное напряжение	V	6 000
расчетное значение		
напряжение развязки расчетное значение	V	690
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		X

Цепь главного тока

число полюсов для главной цепи		3
рабочее напряжение расчетное значение макс.	V	500
относительный симметричный допуск рабочего напряжения	%	10
рабочая частота 1 расчетное значение	Hz	50
рабочая частота 2 расчетное значение	Hz	60
рабочий ток при переменном токе при 400 В расчетное значение	A	16
допустимый ток длительной нагрузки макс.	A	25
рабочий ток при переменном токе при 480 В согласно UL 508	A	16
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии	W	3

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение		любой
вид креплений		крепление с защелкой
ширина	mm	22,5
высота	mm	182,1
глубина	mm	82,5

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

[Confirmation](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Confirmation](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RM1930-1AA>**Онлайн-генератор САХ**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1930-1AA>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RM1930-1AA>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1930-1AA&lang=en