

Лист тех. данных

3WL9111-0AD04-0AA0

accessories circuit breaker 3WL shunt trip DC 60V, 100% ed

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	вспомогательный расцепитель
Общие технические данные	
начальная пусковая мощность \[ВА]	15 VA
начальная пусковая мощность \[Вт]	15 W
мин. длительность команды при $U_s = 100\%$	60 ms
время включения электрический	100 ms
время размыкания автоматического выключателя при $U_s = 100\%$	80 ms
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение	4 kV
текущий контроль	
оперативное напряжение питания (U_s) при постоянном токе расчетное значение	60 В
Настраиваемые параметры	
рабочий диапазон расцепителя напряжения	
• мин.	0,7
• макс.	1,1
порог срабатывания	
• начальное пусковое напряжение мин.	0,7
расширенный рабочий диапазон расцепителя напряжения для работы от элемента питания	
• мин.	0,7
• макс.	1,26
короткое замыкание	
исполнение плавкой вставки предохранителя DIAZED gG/ линейного защитного автомата с классом характеристики срабатывания C 100% для защиты от коротких замыканий мин. допустимый	1 A TDz (инерц.)/1 A
связи	
поперечное сечение подключаемого провода	
• мин.	0,5 mm ²
• макс.	1,5 mm ²
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов	
• мин.	20
• макс.	16
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
окружающая температура при хранении	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
General Product Approval EMC Declaration of Conformity Test Certificates	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other		Dangerous Good		Environment
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Transport Information	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AD04-0AA0>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AD04-0AA0>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AD04-0AA0
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



