

Лист тех. данных

6GK1900-0AQ00

наименование типа изделия



Рисунок аналогичен

C-PLUG (покрытие conformal coating)

C-plug модуль памяти, для быстрой замены устройства в случае неисправности, для записи конфигурации или конфигурации и прикладных данных, может быть использован в следующих SIMATIC NET устройствах с разъемом для C-plug: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 и S615, версия с конформным покрытием.

пригодность к применению

Устройства SCALANCE со слотом PLUG

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-40 ... +75 °C

-40 ... +80 °C

-40 ... +80 °C

относительная атмосферная влажность

- при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

степень защиты IP

IP20

конструкция, размеры и масса

ширина

24,3 mm

высота

17 mm

глубина

8,1 mm

масса нетто

5 g

исполнение сменного носителя информации

- C-образный штекер
- кодировочный модуль

Да

Нет

характеристика изделия / конформное покрытие

Да

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

емкость памяти

32 Mibyte

нормы, спецификации, допуски

справочный идентификатор

- согласно МЭК 81346-2:2019

CFA

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: ассистент выбора TIA
- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: IWLAN
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

06.10.2021

