

Лист тех. данных

6GK6000-8FG60-0AA0

наименование типа изделия	RUGGEDCOM GBIC1132-1SM25
	RUGGEDCOM Accessory, GBIC, 1 X 1000MBIT/S, GBIC SC-Interface, Optical: Single Mode Fiber Optic up to max. 25km, 1300nm, -40...+85 Degrees Celsius
пригодность к применению	Совместимость с изделиями RUGGEDCOM, с отсеком GIBIC
интерфейсы	
число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	1
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	1
число портов LC 10 Гбит/с (LX)	1
исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств	SC
дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон	25 km
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
• при транспортировке	-40 ... +80 °C
• примечание	В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
конструкция, размеры и масса	
конструкция	Модуль GIBIC
масса нетто	0,01 kg
характеристика изделия / конформное покрытие	Нет
вид креплений	Защелкивается
нормы, спецификации, допуски	
стандарт	
• для безопасности / от CSA и UL	UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7
• для излучения помех	EN 61000-6-4 (Class A)
• для помехоустойчивости	EN 61000-6-2
класс лазерной защиты	Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J
сертификат соответствия	EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
• маркировка CE	Да
• допуск C-Tick	Нет
• допуск KC	Нет
• допуск E1	Нет
• МЭК 61850-3	Да
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor	http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com
• на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM	http://siemens.com/ruggedcom
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAX	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

08.02.2022